



Manual de Usuario

NOVACAJA – Reloj checador


El instalador será proporcionado por el personal de Soporte e Implantación de NOVACAJA. Presione doble clic para iniciar el proceso.




Aparecerá la ventana de inicio de instalación, presione el botón *Siguiente*.




En esta sección, defina la carpeta donde quedará instalado el *Reloj Checador*, por default sugiere donde se habilitan los demás módulos de *NOVACAJA*, o bien, elegir otra ruta. Presione el botón *Siguiente*.




Estará todo listo para iniciar, presione el botón *Instalar* y espere unos minutos.






Al terminar, enviará esta última pantalla. Presione el botón *Finalizar* para cerrar. El módulo de *Reloj Checador* estará listo para operar.



El sistema quedará instalado en el equipo, en la ruta especificada.



Y el acceso directo en el escritorio del equipo.




Al habilitar el ejecutable correspondiente, y después de mostrar la ventana de inicialización, el sistema enviará al archivo de Configuración para que sea capturada la información de la base de datos donde se va a conectar el Reloj Checador.




Compruebe que la conexión sea la correcta por medio del botón *Probar* y después el botón *Aceptar*.

NOVACAJA - Configuración

Servidor	<input type="text" value="localhost"/>
Puerto	<input type="text" value="1433"/>
Base de Datos	<input type="text" value="TR1"/>
Usuario	<input type="text" value="sa"/>
Contraseña	<input type="password" value="••••••••"/>



En caso de configurar el lector de huella digital y el sistema no lo detecte, enviará el siguiente mensaje. El usuario deberá revisar la conexión con el mismo.




Automáticamente abrirá la aplicación, mostrando la fecha y hora, enseguida la sección donde se deberá de capturar el *Código de Empleado*, o bien, en ese momento, utilizar el lector de huella digital y en ese momento, el sistema detectará la información del usuario. En el campo de *Movimiento*, se encuentra una lista desplegable con los registros: Entrada, Salida, Entrada Especial y Salida Especial.

Después de la lista desplegable, se encuentra un cuadro de texto libre, por si hay que hacer algún comentario u observación respecto al registro del Empleado.

Al presionar el botón *Registrar*, la información quedará asentada en la base de datos.

El botón *Salir*, cierra la aplicación sin generar ningún registro.



NOVACAJA - Reloj Checador

NOVACAJA®
Innovación que expande tu negocio
Reloj Checador

28/11/2019 02:49:55 p. m.

Código de Empleado


Movimiento

Entrada ▾

Registrar **Salir**

Para el siguiente ejemplo: se registró la Entrada del Empleado con Código 3.

NOVACAJA - Reloj Checador



28/11/2019 02:52:01 p. m.

RAMIRO CUEVAS
Código de Empleado


3

Movimiento

Entrada

Registrar Salir

O bien, ese mismo Empleado con una Salida Especial, haciendo la observación de que tiene un permiso para Cita con el médico.



NOVACAJA - Reloj Checador

NOVACAJA®
Innovación que expande tu negocio
Reloj Checador

28/11/2019 02:54:08 p. m.

RAMIRO CUEVAS
Código de Empleado

3


Movimiento

Salida Especial


Cita con el médico.

Registrar Salir

Una vez que se presione el botón *Registrar*, en cualquier movimiento, aparecerá el siguiente mensaje:




El sistema no permite hacer un registro de Salida o Salida Especial, si previamente no está registrada una Entrada o Entrada Especial del Empleado. En ese caso, enviará el siguiente mensaje:




Reporte Reloj de Empleados en *NOVACAJA – Administrador.*

En la ruta: *Administrador – Reportes – Generales*, podrá generar el Reporte relacionado a los registros de movimientos del Módulo de *Reloj Checador*.



En la parametrización, deberá elegir el Organizador de Empleados a consultar, rango de fechas o bien, si quiere revisar los movimientos de un Empleado en específico.



Reloj - Empleado: 01-Sep.-2018 Al 18-Sep.-2018

Codigo	Nombre	Fecha - Hora Entrada	Fecha- Hora Salida	Diferencia	Observaciones
2	<u>ANGEL</u>				
		18/09/2018 12:54:53 p. m.	18/09/2018 12:55:06 p. m.	Horas:0,Minutos:0	
		18/09/2018 01:02:00 p. m.	18/09/2018 01:13:45 p. m.	Horas:0,Minutos:11	